Produktdetailseite

JA-83M
Bestellnummer: 04.3300

Funk-Magnet-Kontakt
kompakte Bauform, zertifiziert, mit integriertem Sender

- Gehäusefarbe weiß
- Passend zur Alarmzentrale JA-82KR und Empfänger AC-82, AC-88, UC-82
- Sicherung von Türen und Fenstern
- Aufbaumontage
- Sabotagekontakt
- Lieferung inklusive Batterie

Technische Daten

Trägerfrequenz	868 MHz
Max. Reichweite	300 m
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Stromversorgung	3-V-Lithium-Batterie
Abmessungen	75x31x23 mm 56x16x15 mm (Magnet)
Gewicht	85 g
Anschlüsse	-
Sonstiges	Ersatzbatterie: CR-123

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL