# Ova-OmniLED ER_AP SET-10 230V

**Artikel-Nr.: 138006.S10**

Ova/OmniLED SET-10 ist eine elegante Notleuchte in Bereitschaftsschaltung, welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Die Leuchte wird mit austauschbaren Linsen geliefert und ist somit für Antipanik-Räume sowie auch für Fluchtwege geeignet.
Die Leuchte passt perfekt f, z.B in Büroräumen, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, Cafés, Restaurants usw. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet. Auch als Deckeneinbau Spot-Leuchte erhältlich Nr. 138007.S10
Montageart: Deckenmontage

## Leistungsmerkmale:

- LED Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
- Adressbaustein für CBS Euro Zentralbatterieanlagen zum Einbau in Fremd- oder Allgemeinbeleuchtung
- Einfache Adressierung 1-32
- Mit zwei austauschbaren Linsen ausgestattet, für Korridor- & Rundflächenbeleuchtung
- Größerer Montageabstand
- Große Lichtstärke – 360 lm
- Neues Zubehör * – 5-Lux-Linse
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 220-240 V AC/DC, 50-60 Hz |
| Rel. Luftfeuchte | < 95 % |
| Schutzart | IP 20 |
| Farbe | Weiß, RAL 9010 |
| Material | Aluminium, ABS/PC |
| Gewicht | ca. 4540 g |
| Umgebungstemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Abmessungen | B: 160 mm H: 160 mm T: 55 mm |
| Zulassung | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |

**Zubehör:**

| | |
|---|---|
| 2900XX.STR | 5-Lux-Linse für Ova/OmniLED |

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

**Novar GmbH a Honeywell Company**
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com