Ova-OmniLED PRO rund R ER/AP SET-10 230V Centr

Artikel-Nr.: 138177.S10

Ova/OmniLED PRO rund R SET-10 ist eine elegante Notleuchte in Bereitschaftsschaltung, welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Die Leuchte wird mit austauschbaren Linsen geliefert und ist somit für Antipanik-Räume sowie auch für Fluchtwege geeignet.
Ova/OmniLED PRO rund R SET-10 passt perfekt, z.B in Büroraumen, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, Cafés, Restaurants usw.Die Leuchte ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet. Auch als Deckenaufbauleuchte erhältlich Nr. 138003.S10.
Montageart: Deckeneinbau

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 40
Farbe	Weiß, RAL 9010
Material	PC/ABS
Gewicht	ca. 230 g
Erkennungsweite	40 m doppelseitig
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Abmessungen	Ø: 130 mm T: 37 mm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Leistungsmerkmale:

- LED Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
- Adressbaustein für CBS Euro Zentralbatterieanlagen zum Einbau in Fremd- oder Allgemeinbeleuchtung
- Einfache Adressierung 1-32
- Für Deckeneinbaumontage
- Mit austauschbaren Linsen ausgestattet, für Korridor- & Rundflächenbeleuchtung
- Größerer Abstand mit neuen effizienten LEDs
- Große Lichtstärke – 300 lm

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com