SeqLED ER SET-30 230V

Artikel-Nr.: 138410.S10

SeqLED ER SET-30 ist eine elegante Notleuchte in Bereitschaftsschaltung, welche für die Installation in Innen- und Außenräumen vorgesehen ist. Die Leuchte ist für Antipanik-Räume geeignet.
SeqLED ER SET-30 ist für große Höhen geeignet und passt perfekt in Einkaufszentren, Lagerhäuser, Foyers, Kühlhäuser, Tiefgaragen, offene Passagen u.v.m.Die Leuchte ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet.
Montagearten: Decken Ein- und Aufbau

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 65
Farbe	Weiß
Material	ABS/PC, PC
Gewicht	ca. 400 g
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 60 °C
Abmessungen	B: 158 mm H: 158 mm T: 60,4 mm (ohne deko. Kranz)
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Leistungsmerkmale:

- LED Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
- Adressbaustein für CBS Euro Zentralbatterieanlagen zum Einbau in Fremd- oder Allgemeinbeleuchtung
- Einfache Adressierung 1-32
- Größerer Abstand mit neuen effizienten LEDs
- Große Lichtstärke – 280 lm
- IP65 - staub- und wasserdichte Leuchte
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Montage und Wartung

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com