

RADION speciality

www.boschsecurity.de



BOSCH

Technik fürs Leben



- ▶ Sendet beim Entfernen eines Geldscheins einen stillen Notrufalarm
- ▶ Betrieb bis zu 5 Jahre mit einer austauschbaren AAA-Lithiumbatterie
- ▶ Durch sein kompaktes Design passt er leicht in alle Kassensysteme
- ▶ Selbstverriegelndes Gehäuse mit Schiebemechanismus für leichte Montage
- ▶ Überwachung von Batteriekapazität, Abdeck- und Sabotageversuchen und der Entfernung von der Befestigungsfläche

Das Funksystem RADION von Bosch bietet genau die Reichweite, Skalierbarkeit und außergewöhnliche Batterielebensdauer, die zur Sicherstellung einer zuverlässigen Leistung und überragenden Qualität benötigt werden. Dank erweiterter Diagnosefunktionen und mehrerer Optionen zur Geräteregistrierung sind Installation und Wartung problemlos und kostengünstig. Mit einem kompletten Sortiment an Peripheriegeräten bietet RADION außerdem Flexibilität für verschiedenste Anwendungen.

Systemübersicht

RADION speciality ist ein Funk-Geldscheinkontakt-Sender mit Funkübertragung, der Finanz- und Geldinstituten verborgenen Schutz bietet. Der Geldscheinkontakt-Sender wurde mit seinem rechteckigen Gehäuse für die verborgene Anbringung in Kassen und Schubladen entwickelt. Der RADION speciality Geldscheinkontakt sendet z. B. bei einem versuchten Diebstahl einen stillen Notrufalarm, wenn ein Geldschein unterhalb des Abdeckmechanismus entfernt wird.

Funktionsbeschreibung

Überwachung

Batterieladezustand und Gerät werden überwacht. Die Überwachung stellt eine zuverlässige Funktionsweise sicher und schützt vor unerkanntem Serviceverlust aufgrund von unerwartetem Entfernen vom überwachten Bereich. Weiterhin werden Schaden durch den Endbenutzer, Aussetzung extremer Temperaturen oder ähnliche Aktivitäten überwacht.

Sabotagedetektion

Der Geldscheinkontakt verfügt über eine Sabotagedetektion-Funktion, die ein Alarmsignal abgibt, wenn der Geldscheinkontakt gewaltsam aus der Kasse oder der Geldschublade entfernt wird.

Selbstverriegelndes Gehäuse

Das selbstverriegelnde Gehäuse mit Schiebemechanismus ist klein und schwarz und kann somit in der Kassenschublade verborgen werden.

Kompaktes Design

Der Geldscheinkontakt passt in das Geldscheinfach der Kasse und kann somit leicht verborgen werden. Der Schutzmechanismus ist passend für die meisten Papierwährungen.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
USA	UL 636 – Holdup Alarm Units and Systems (Überfallmeldezentralen)

Region	Zertifizierung	
Australien	RCM	[RFBT]
USA	FCC	Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHz [433.42 MHz]
Kanada	IC	1249A-RWSSFT [-A model numbers]
Brasilien	ANATEL	3568-13-1855 [RFBT-A]

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Geldscheinkontakt
1	Lithiumbatterie (AAA)
1	Hardware-Paket
1	Installationshinweise

Technische Daten

Eigenschaften

Abmessungen	48.8 mm x 154.1 mm x 23.6 mm (1.92 in x 6.06 in x 0.93 in)
Sabotagedetektion:	Überträgt ein Sabotagesignal, wenn das Gerät von seinem Sockel oder der Befestigungsfläche entfernt wird.

Stromversorgung

Stromversorgung/Spannung:	Eine Lithiumbatterie, 1,5 VDC (AAA)
Batterietyp:	AAA
Batterielebensdauer:	Bis zu 5 Jahre
Frequenz:	433,42 MHz

Umgebungsbedingungen

Temperatur:	Funktionsbereich: -10 °C bis +49 °C Nur UL: 0 °C bis +49 °C Nur EN 50130-5 Klasse II: -10 °C bis 40 °C
Umwelt	Entspricht EN50130-5 Klasse II
Relative Luftfeuchtigkeit:	Bis 93% nicht kondensierend
Einsatz:	Für den Betrieb in geschlossenen Räumen.

Kompatibilität

Empfänger	B810 Funkempfänger (nur kompatibel mit RFBT-A)
-----------	--

Bestellinformationen

RFBT-A (433,42 MHz)

Für den Einsatz in Nord- und Südamerika
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
RFBT-A | F.01U.263.974

RFBT (433,42 MHz)

Für den Einsatz in Europa, Afrika und Australien.
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
RFBT | F.01U.253.620

RFBT-CHI (433,42 MHz)

Nur für den Einsatz in China.
Bestellnummer App.Schl. VEPOS
RFBT-CHI | F.01U.253.639

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch