DFS8M Domonial Funk-Rauchmelder

NEU

Der Funk-Rauchmelder ist für den privaten Wohnbereich konzipiert. Er arbeitet nach dem optischen Streulichtprinzip zur Früherkennung von Brandrauch.

Die drahtlose Anbindung an die Funk-Einbruchmelderzentrale ermöglicht die Integration einer Alarmierung im Brandfalle, ohne zusätzliche Verkabelung.

Technische Daten

Spannungsversorgung	1 x 3 V Lithium CR 123
Lebensdauer der Batterie	ca. 4 Jahre
Reichweite im freien Raum	ca. 50 m
Akustischer Signalgeber	85 dB (3 m)
Übertragungsprotokoll	ALPHA, V2GY
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lagerungstemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Abmessungen (Ø x H)	135 x 58 mm

Domonial 3 V Lithium-Batterie, Art.-Nr. LI03V.

Leistungsmerkmale

- Integrierter Alarmgeber zur örtlichen Alarmierung (EN14604 Standard)
- Integrierter Taster zur Überprüfung der Funktionalität
- Installation nur mit Batterie möglich
- Anzeige LED: rot
- Schwacher Batteriezustand Information über Zentrale