


## TYXAL+ REP

Funk-Repeater

1020410



- verstärkt bis zu 16 Funk-Komponenten
- meldet Ausfall der Netzspannung
- Sabotageschutz
- Pufferbatterie im Lieferumfang enthalten



Spannungsversorgung	230 Volt AC mit Lithium-Pufferbatterie (im Lieferumfang enthalten)
Gehäuse	Kunststoff
Geeignet für	Innenbereich
Funk-Komponenten	bis zu 16 Stück einlernbar
Funk-Protokoll	X3D
Funkreichweite	bis 300 m im Freifeld
Abmessungen B x H x T	205 x 165 x 45 mm
Farbe	weiß/silber
Frequenz	2-Frequenz-Funktechnik mit 868,30 MHz und 868,95 MHz

Der TYXAL+ REP Repeater verstärkt das X3D-Funksignal, wenn der Abstand zwischen den Funk-Komponenten und der Alarmzentrale CS8000 zu groß ist. Er wird über 230 Volt AC Netzspannung versorgt und dient so auch als Netzspannungsausfallmelder für die Zentrale.

Es können bis zu 16 Alarm-Komponenten über den Repeater verstärkt werden und es kann ein Repeater pro Zentrale verwendet werden.

TECHNISCHES DATENBLATT