

TYXAL+ KIT LIGHT

Basispaket ohne externe Alarmierung

1020702



- drahtloses Alarmsystem mit Netzwerkschnittstelle
- einfache Installation und Inbetriebnahme
- automatische Fremdfeldererkennung
- Batterielaufzeit bis 10 Jahre
- 5 Jahre Herstellergarantie



Gehäuse	Kunststoff
Scharfschaltbereiche	8
Funkreichweite	bis 300 m im Freifeld
Funk-Protokoll	X3D
Farbe	weiß/silber
Abmessungen B x H x T	178,0 x 268,5 x 59,5 mm
Benutzer	10 Benutzercodes und 1 Installateurcode
Signalisierung	Eingebaute Sirene, 98 dB
Geeignet für	Innenbereich
Betriebstemperatur	-10° bis 55°C
Frequenz	2-Frequenz-Funktechnik mit 868,30 MHz und 868,95 MHz
Spannungsversorgung	1x Lithium-Batterie LSH20, ca. 10 Jahre Lebensdauer
Meldelinien	bis zu 50 Melder anlernbar

Das Paket beinhaltet:

- 1x Alarmzentrale CS8000 TYXAL+
- 1x Bewegungsmelder DMB TYXAL+
- 1x Magnetkontakt DO BL TYXAL+
- 1x Domotik-Schnittstelle TYDOM 1.0
- 1x Klartext-Bedienteil CLT 8000 TYXAL+

Dieses Starterkit ist eine ideale günstige Vorführlösung in Ihren Geschäftsräumen oder als Basis-System einsetzbar, wenn keine externe Alarmierung erwünscht ist. Die zuverlässige TYXAL+ Funk-Alarmzentrale von Delta Dore ist für die Überwachung von Wohnungen, Einfamilienhäusern und kleinen Gewerbeobjekten optimal geeignet. Sie kommt vollständig ohne Verdrahtung aus und ist damit einfach und schnell zu montieren. Die Spannungsversorgung aller Komponenten (außer TYDOM 1.0) erfolgt über moderne

TYXAL+ KIT LIGHT

Basispaket ohne externe Alarmierung

1020702

Lithiumbatterien mit hoher Energiedichte.

Ein komplettes Sortiment an Bedienelementen, Meldern, Kontakten und Sensoren ist verfügbar. Die Peripheriegeräte sind einfach einzulernen und werden von der Anlage überwacht (Sabotage, Batteriestatus, Funkverbindung).