

INT-KLFR SILBER

LCD-Bedienteil mit Leser

2020141



- Grade-3 zertifiziert
- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- integrierter Proximity-Leser
- LEDs zur Anzeige des Systemzustands
- Auslösung von Überfall-, Brand- und Notrufalarmen
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 integrierte Meldegruppen



Geeignet für
 Betriebstemperatur
 Abmessungen B x H x T
 EN 50131 Zertifizierung
 Spannungsversorgung
 Gewicht
 Stromaufnahme
 Anzeige

Transponder und Karten 125 KHz
 -10 °C bis +55 °C
 145 x 143 x 25 mm
 Grade-3
 12V DC (± 15 %)
 346 gr
 max 110 mA
 LCD 2x16 alphanumerische Zeichen

Mit den modernen INTEGRA-KLFR-Bedienteilen können alle Zentralen der INTEGRA-Reihe bedient und gesteuert werden. Das gut lesbare LCD-Display gibt dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen in Klartextanzeige. Die zusätzlichen LEDs zeigen den Zustand der Bereiche, des Systems und Alarme an. Für eine komfortable Nutzung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sorgt die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur der Bedienteile. Gewählte System-Ereignisse können auch akustisch signalisiert werden. Bei Ausfall der Kommunikation mit dem Controller erfolgt ebenfalls eine Signalisierung. **Die Bedienteile der KLFR-Reihe verfügen zusätzlich über einen integrierten Proximity-Leser.**