

K-1 BR

Aufbau-Magnetkontakt br.

2110011



- stirnseitige und parallele Montage
- Meldertyp NC (Öffner)
- unauffällige Bauform
- hoher Schaltabstand



Abmessungen B x H x T	33,5 x 7,3 x 13,5 mm
Gewicht	10 g
Schaltleistung	max. 20 V DC
Material	Ruthenium (Kontaktmaterial)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Anschlusskabel	30 cm
Widerstand	Übergang: 0,15 Ω
Schaltabstand	18 mm beim Schließen / 28 mm beim Öffnen
Farbe	braun

Kleiner, brauner Aufbau-Magnetkontakt mit vergossenem Reedschalter und Magnet. Die Montage erfolgt über Anschrauben oder Ankleben der seitlichen Laschen. Der K-1 ist optional auch in weiß erhältlich. Der Magnetkontakt kann überall dort angewendet werden, wo Türen, Fenster oder andere bewegliche Elemente überwacht werden müssen, z.B. zum Schutz oder als Zutrittskontrolle zu bestimmten Räumen, Anlagen oder in Automatiksystemen etc.

Trotz seiner sehr kompakten Bauform verfügt der Magnetkontakt über einen grossen Schaltabstand.