

ACCO-KLCDR-BG

LCD-Bedienteil grau

2190350



- großes, gut lesbares Flüssigkristall-Display
- Identifikation mit Transponder und/oder Passwort
- Kompatibel mit 125 kHz-Transpondern oder Karten
- LEDs zur Anzeige des Zustandes der Tür und des Moduls
- akustische Signalisierung über integrierten Summer
- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tasten
- Sabotageüberwacht

Geeignet für	ACCO-Zutrittskontrolle
Anzeige	LCD (blau) 2x16 alphanumerische Zeichen
Spannungsversorgung	12V DC ($\pm 15\%$)
Stromaufnahme	ca. 60 mA
Betriebstemperatur	-10 °C to +55 °C
Gewicht	0,3 kg
Abmessungen BxHxT	140 x 26 x 126 mm

Mit dem ACCO-KLCDR-BG-Bedienteilen können sich die Benutzer per Codeeingabe oder Proximity-Chip an dem ACCO-System identifizieren. Es ist das Universal-Terminal für das ACCO-Zutrittssystem. Das kontrastreiche LCD-Display zeigt alle Informationen und Statusmeldungen. Desweiteren kann das ACCO-System hierüber programmiert und gewartet werden. Eine Überwachung und Öffnung der Tür ist sehr einfach zu realisieren, inklusive Anti-Passback Funktionen und vielem mehr.