

ACCO-KLCDR-BW

LCD-Bedienteil weiss

2190351



- großes, gut lesbares Flüssigkristall-Display
- Identifikation mit Transponder und/oder Passwort
- Kompatibel mit 125KHz Transpondern oder Karten
- LEDs zur Anzeige des Zustandes der Tür und des Moduls
- akustische Signalisierung über integrierten Summer
- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tasten
- Sabotageüberwacht

Geeignet für**ACCO-Zutrittskontrolle****Anzeige****LCD (blau) 2x16 alphanumerische Zeichen****Spannungsversorgung****12V DC ($\pm 15\%$)****Stromaufnahme****ca. 60 mA****Betriebstemperatur****-10 °C to +55 °C****Gewicht****0,3 kg****Abmessungen BxHxT****140 x 26 x 126 mm**

Mit dem ACCO-KLCDR-BW-Bedienteilen können sich die Benutzer per Codeeingabe oder Proximity-Chip an dem ACCO-System identifizieren. Es ist das Universal-Terminal für das ACCO-Zutrittssystem. Das kontrastreiche LCD-Display zeigt alle Informationen und Statusmeldungen. Des Weiteren kann das ACCO-System hierüber programmiert und gewartet werden. Eine Überwachung und Öffnung der Tür ist sehr einfach zu realisieren, inklusive Anti-Passback Funktionen und vielem mehr.