

AMD-101

2-Kanal Funk-Magnetkontakt

2330065





Abverkauf - noch 25 Stk Stand: 13.01.2020

- zusätzlicher Anschluss für Schaltkontakt
- 2 Reedkontakte, für horizontale und vertikale Montage
- Eingang zum Anschluss eines externen Melders
- Fernkonfiguration
- Sabotagekontakt Öffnen/Abriss















Funkreichweite bis zu 150 m im Außenbereich

Stromaufnahme 16 mA max.
Ruhestromaufnahme 50 ?A
Frequenz 868 MHz

Entspricht den Normen EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN

50131-5-3

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

EN 50131 Zertifizierung Grade-2

Abmessungen B x H x T 110 x 24 x 27 mm Funk-Protokoll ABAX bidirektional

Farbe weiß Gewicht 56 g

Spannungsversorgung Lithiumbatterie CR123A 3V, Betriebsdauer ~3 Jahre

Der drahtlose Magnetkontakt AMD-101 verfügt über einen horizontalen und einen vertikalen Reedkontakt, desweiteren über die Anschlussmöglichkeit eines externen Melders. Die Programmierung des AMD-101 geschieht über den Funkweg über den ABAX-Zugriff. Der drahtlose Magnetkontakt AMD-101 identifiziert im Gegensatz zum AMD-100 den externen Anschluss und den Reed-Kontakt einzeln, daher werden in der Programmierung zwei Linien belegt.