

## MPB-300

Funk-Paniktaster

2330338

**Satel**



- Auslösen eines Überfallalarms oder Hilferufs
- verschlüsselte Funkübertragungen im 433 MHz Frequenzband
- Sabotageschutz vor Öffnung und Abreißen



Abmessungen D x L	ø97 x 29 mm
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Funk-Frequenz	433,05 ÷ 434,79 MHz
Geeignet für	PERFECTA-Funkssysteme
Gewicht	73 g
Stromaufnahme	max. 11 mA
Batterietyp	1x CR14250 - 3V
Umgebungsfeuchtigkeit	max. 93±3%
Funkreichweite	bis zu 300 - 600 m je nach Empfänger
Ruhestromaufnahme	12 ?A

**MPB-300** ist ein Funk-Überfalltaster, der zum Auslösen eines Überfallalarms oder zum Hilferuf dient. Der Taster kann auch zur Steuerung des Betriebs verschiedener Geräte (z.B. Geräte des Automations- oder Zutrittskontrollsystems) verwendet werden.

**MPB-300** wird unterstützt durch:

- Alarmzentralen **PERFECTA** (WRL Modelle)
- Funkbasismodule **VERSA-MCU** und **MTX-300**
- Alarmmodul **MICRA** (Firmwareversion 2.02 oder höher)
- Funksteuerungen **RK-1K / RK-2K / RK-4K / RK-4K SMA** (nur im Handsender-Modus)