


ACCO-NT

Netzwerkcontroller für ACCO-Zutrittskontrolle

7190320



- verwaltet bis zu 255 ACCO-Controller
- 8 programmierbare Eingänge (erweiterbar bis 256)
- 8 programmierbare Ausgänge (erweiterbar bis 256)
- großer Ringspeicher (1Mio eigene Ereignisse, 100.000 Ereignisse pro Controller)
- 8.000 Benutzer pro Controller, 65.000 Benutzer im System
- logische Programmierung von Ein- und Ausgängen

TECHNISCHES DATENBLATT

Geeignet für	ACC-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KPWG PS, ACCO-KP PS
Eingänge	8 programmierbare (erweiterbar bis 264)
Ausgänge	8x OpenCollector (erweiterbar bis 264)
Spannungsversorgung	12V DC
Stromaufnahme	75 mA Standby, 125 mA maximal
Anschlußkabel	USB MINI-B für Netzwerkprogrammierung und Firmwareupdates
Umgebungsfeuchtigkeit	max 93±3%
Gewicht	86 g
Abmessungen BxHxT	150x68 mm
Umweltklasse	2
Interner Speicher	microSD, micro SDHC

Der ACCO-NT-Controller ist der Netzwerkcontroller für das ACCO-Zutrittskontrollsystem. Hierüber werden beliebig viele ACCO-Systeme miteinander vernetzt und verwaltet. Es bietet viele neue Funktionen sowohl für den Systemadministrator als auch den Benutzer. Zentralisierung beliebig vieler Systeme, die Möglichkeit der Visualisierung beliebig vieler Untersysteme, weltweite Vernetzung beliebig vieler Systeme, Verwaltung von bis zu 65.000 Benutzern oder Programmierung von komplexen logischen Operationen an den Ausgängen sind nur einige der erweiterten Funktionen. Jedem Benutzer können bis zu 4 -IDs (Codes, Karten, Schlüsselanhänger, iButtons, etc.) sowie ein Handsender zugeordnet werden.

ACCO-NT

Netzwerkcontroller für ACCO-Zutrittskontrolle

7190320



TECHNISCHES DATENBLATT

