Farbe

Gewicht



## PSBEN10A12E

Puffernetzteil mit LED-Display

7517530





- universelles 12V 10A Puffernetzteil
- einsetzbar für Grade-1 bis Grade-3 Installationen
- Akkukapazität bis 65Ah
- LED-Anzeige
- · wählbarer Akkuladestrom

Abmessungen B x H x T 405x375x181 mm Leistung Netzteil 10A max (umschaltbar)

Anzeige LED-Anzeige Nennspannung 12V DC EN 50131 Zertifizierung Grade 3

Ausgänge Störungsausgänge für Akkuüberwachung, Netzspannung,

Systemstörung schwarz, RAL 9005 10,6kg (ohne Akku)

Akkukapazität bis 65 Ah

Betriebstemperatur -10° C bis +40° C

Ausgangsspannung 13,8V DC

Besonderheiten optional vernetzbar, fernwartbar

Gehäuse Stahlblech 1 mm
Sabotageschutz Öffnen, Abriss
Geeignet für universell einsetzbar

Das akkugepufferte Netzteil PSBEN10A12E verbindet Funktionalität mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Das PSBEN10A12E kann für jede Installation vom Hausalarmsystem bis zu GRADE-3 Installationen eingesetzt werden. Die LED-Anzeige sowie logische und einfache Statusmeldungen zeigen auf einen Blick den Zustand des Systems.

Das PSBEN10A12E wird vorinstalliert ausgeliefert, sodass die Installation im Objekt schnell durchgeführt werden kann. Das geräumige Gehäuse bietet Platz für einen übersichtlichen Anschluss der Geräte.

Optional kann das PSBEN10A12E über Wi-Fi, Ethernet, RS485 und USB vernetzt und ferngewartet werden. Hierzu sind jeweils Zusatzmodule erforderlich.