

## PSBEN10A12E/LCD

Puffernetzteil mit LCD-Display

7517570



- universelles 12V 10A Puffernetzteil
- einsetzbar für Grade-1 bis Grade-3 Installationen
- Akkukapazität bis 65Ah
- komfortable LCD-Anzeige
- wählbarer Akkuladestrom

### TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen B x H x T	405x375x181 mm
Leistung Netzteil	10A max (umschaltbar)
Anzeige	übersichtliche LCD-Anzeige und Status-LEDs
Nennspannung	12V DC
EN 50131 Zertifizierung	Grade 3
Ausgänge	Störungsausgänge für Akkuüberwachung, Netzspannung, Systemstörung
Farbe	schwarz, RAL 9005
Gewicht	10,6kg (ohne Akku)
Akkukapazität	bis 65 Ah
Betriebstemperatur	-10° C bis +40° C
Ausgangsspannung	13,8V DC
Besonderheiten	optional vernetzbar, fernwartbar
Gehäuse	Stahlblech 1 mm
Sabotageschutz	Öffnen, Abriss
Geeignet für	universell einsetzbar

Das akkugepufferte Netzteil PSBEN10A12E/LCD verbindet Funktionalität mit höchsten Sicherheitsansprüchen. Das PSBEN10A12E/LCD kann für jede Installation vom Hausalarmsystem bis zu GRADE-3 Installationen eingesetzt werden. Die gut leserliche LCD-Anzeige sowie logische und einfache Statusmeldungen zeigen auf einen Blick den Zustand des Systems.

Das PSBEN10A12E/LCD wird vorinstalliert ausgeliefert, sodass die Installation im Objekt schnell durchgeführt werden kann. Das geräumige Gehäuse bietet Platz für einen übersichtlichen Anschluss der Geräte.

Optional kann das PSBEN10A12E/LCD über Wi-Fi, Ethernet, RS485 und USB vernetzt und fernwartet werden. Hierzu sind jeweils Zusatzmodule erforderlich.