BOSCH
Technik fürs Leben

FLM-320-EOL4W-S EOL-Modul GLT 4-Draht

Mit dem EOL-Modul werden GLT-Linien EN 54-13-konform abgeschlossen.

Es kann Störungen der GLT-Linie und der AUX-Spannungsversorgung entsprechend EN 54-13 erkennen und meldet über die Linie einen Fehler am Bedienfeld der Brandmeldezentrale.

Für eine normenkonforme Anschaltung dürfen Sie in einer GLT-Linie maximal 32 automatische Brandmelder oder 10 manuelle Melder verwenden.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung	
Europa	CE	FLM-320-EOL4W-S
	CPD	0786-CPD-21028 FLM-320-EOL4W-S

Planungshinweise

- Verwenden Sie das EOL-Modul nur mit CZM 0004 A Modulen mit Softwareversionen ab V 1.1.10.
- Verwenden Sie als AUX-Spannungsversorgung zur EN 54-13-konformen Anschaltung das BCM 0000 B, LSN 0300 A oder LSN 1500 A Modul.
- Der maximale Widerstand der GLT-Linie darf 2x25 Ω nicht übersteigen
- Max. 32 automatische Brandmelder in einer GLT-Linie.
- Max. 10 manuelle Brandmelder in einer GLT-Linie.
- FLM-420/4-CON ab Software-Version 2.0

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	FLM-320-EOL4W-S EOL-Modul

Technische Daten

Elektrik

Eingangsspannung AUX	8 V DC bis 30 V DC
Eingangsspannung GLT	9 V DC bis 30 V DC
Stromaufnahme GLT	< 2,0 mA
Stromaufnahme AUX	< 5,5 mA

Mechanik

Gehäusematerial	ABS + PC-Blend
Gehäusefarbe	Signalweiß (RAL 9003)
Abmessungen (B x H x T)	ca. 126 x 126 x 71 mm
Gewicht	342 g

Umgebungsbedingungen

Zul. Betriebstemperatur	-20°C bis 55°C
Zul. Lagertemperatur	-25°C bis 85°C
Zul. relative Luftfeuchtigkeit	<96%, nicht kondensierend
Schutzart nach IEC 60529	IP 54

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
FLM-320-EOL4W-S EOL-Modul GLT 4-Draht		
zum EN 54-13-konformen Abschluss von GLT-Linien		
		F.01U.083.620

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2011 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T6046467211 | Cur: de-DE, V1, 14 Mar 2011