



VSZ-STM

SANTEC aktiver Miniatur-Zweidrahtsender zum direkten Anschluss an die Videoquelle

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Dieser kleine Zweidrahtsender mit BNC-Anschluss kann z.B. direkt auf den BNC-Ausgang einer Kamera gesteckt werden.

► Technische Spezifikationen:

Typ	2-Drahtsender, aktiv
Video Ein-/Ausgang	Eingang 1 x BNC 1Vss
Videoeingänge	1 x BNC 1Vss
2-Draht Ein-/Ausgang	1 x Schraubklemme (Ausgang)
2-Drahtausgang	1 x Schraubklemme
Maximale Kabellänge (2-Draht) m	bis zu 900
Übertragung von	Video
Videopegel regelbar	nein
Gehäuseausführung	Metall
Gehäusefarbe	Silber
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Abmessungen BxHxT (mm)	25x25x65
Kennzeichnung	CE

► Hinweis:

separates Netzteil notwendig. Die Übertragungsentfernung ist auch vom verwendeten

Kabeltyp abhängig.

► **Empfohlenes Zubehör:**

VEZ-STMK

SANTEC aktiver Miniatur-Zweidrahtempfänger mit 40 cm Koaxkabel und BNC-Ausgang